

## Actualización del firmware en el HMR-350H Ndas

1. Descomprima el archivo Zip con la actualización del firmware
2. Copie los archivos del firmware en una memoria USB
3. Conecte la memoria USB en una entrada USB-HOST del HMR, después accione el interruptor de corriente de la parte trasera para desconectar de la corriente eléctrica del HMR
4. Mientras presiona el botón Guide del panel frontal, conecte la corriente del HMR con el interruptor mecánico. Puede dejar de presionar el botón después de que aparezca el menú OSD de actualización en la pantalla de la TV \*\*
5. El HMR se actualizará automáticamente mientras aparece una ventana en la TV durante la actualización informando del proceso
6. El HMR se reiniciará automáticamente después de la actualización del firmware

## Advertencias

1. El conectar un cable USB o desconectar la alimentación durante el proceso de actualización puede dejar el dispositivo inservible.
- 2\*\*. Según el modelo de TV, el menú OSD de actualización puede no aparecer cuando se conecte por cable HDMI. En este caso, conecte el Euroconector o cable AV RCA cuando actualice el firmware.
3. Los firmwares disponibles en esta sección únicamente son válidos para el modelo O2MEDIA HMR350-H. La utilización en otros modelos puede causar defectos irreparables.

## Cómo encontrar la versión F/W

Para ver la versión del firmware instalada en el HMR, entre desde el menú principal en la opción de A/V In y con el mando a distancia introduzca la siguiente secuencia: 7 - 7 – ENTER. Aparecerá una ventana con toda la información de la versión del firmware instalada en el HMR.

**16/03/2009: HMR-350H Ndas** - 328HP\_ S1001\_090316a

1. MAC OS NDAS
2. NTSC TV HDMI
3. MOVIE PREVIEW On/Off
4. POWER OFF while NDAS connecting

**03/08/2008: HMR-350H** - 258HP\_S110011\_080802a\_ndas.zip

Versión NDAS, WiFi. Scart Timer Recordig

1. Incluye nueva función NDAS. **SOLAMENTE DISPONIBLE para la versión NDAS del modelo HMR350H.** En dicho modelo encontrará la identificación NDAS ID y Write Key en una etiqueta adhesiva en la parte inferior del HMR350H.

En aquellos modelos que no soporten NDAS, aparecerá la opción NDAS en la setup del HMR350H como desactivada.

Dispone de instrucciones de instalación de la solución NDAS en la sección Soporte de [www.o2media.eu](http://www.o2media.eu)  
**Guía de instalación NDAS en español, inglés, alemán, italiano y portugués**

**22/05/2008: HMR-350H - 258HP\_S110001\_080516a\_wireless.zip**

Versión WiFi. Scart Timer Recordig

1. Nueva versión de Timer Recordig MP v.1,0
2. Solución completa de configuración Wireless
3. Soluciona algún bug detectado y mejora la reproducción de ficheros de audio MP3
4. Mejora las opciones de copia de archivos entre los distintos dispositivos
5. Se añade nuevo idioma (polaco) para menús OSD

**21/04/2008: HMR-350H - 242HP\_S110001\_080218a\_wireless.zip**

Versión WiFi. Scart Timer REC Beta: Incluye versión beta de grabación con temporizador.

Nueva sección de grabación con temporizador, disponible en el menú SETUP → GRABAR → SCHEDULE RECORD

Opciones disponibles: Editar, Eliminar, Estado, Historial

Para agregar una nueva programación:

- pulse EDITAR
- Después de la primera grabación se muestra información del espacio libre en disco en las 5 modalidades de calidad de grabación.

Opciones disponibles:

- Fuente: Seleccione entre la entrada de vídeo a grabar, Scart, TV IN o Video1
- Tiempo de inicio: Seleccione la fecha y hora de inicio de grabación
- Duración: Seleccione el tiempo de la grabación programada
- Repetir: Seleccione el periodo de repetición de la grabación
- Calidad: Seleccione entre los 5 modos diferentes de calidad de grabación

Cuando finalice la programación, puede apagar el HMR350H si lo desea (nunca con el interruptor trasero), cuando se acerca la hora de inicio de grabación, el aparato se encenderá y avisará sobre el inicio de grabación. Puede cancelar la grabación en cualquier momento.

**14/02/2008: HMR-350H - 240HP\_S0110000\_080128a\_wireless.zip**

Versión WiFi. Incluye opción de conectividad inalámbrica y opciones de seguridad WEP y WPA

**14/02/2008: HMR-350H - 240HP\_S010000\_080128a.zip**

Firmware básico. Incluye gestión y optimización de salida de vídeo HDMI.